



English

Qi wireless charger with alarm clock W500

Specification

Input power : 18W max.

Input voltage: 5V (output reduced) / 9V (output 10W)

Output power: 5W / 7.5W / 10W

Charging efficiency: 75-80%

Dimension: 11 x 8 x 6,5 cm

Working distance: <8mm

Charging smartphones:

1. Connect wireless charger by cable with USB port in power adapter, USB charger or USB port in computer (not included). The indicator light will turn on when connected.
2. Place the smartphone horizontally in the center of the W500 wireless charger until the phone starts to charge.
3. The LED indicator on the bottom of the charger will change color as charging starts.

Set alarm clock:

Short press "M" to show A1/A2/A3, choose A1 or A2 or A3 and then long press "M" to setting alarm clock time (buttons M / ▽ / △)

When on display is A1 or A2 or A3 short press ▽/△ to turn on/off the alarm clock.

When alarm clock on, will showed symbol on the left bottom on the screen.

Set time:

Long press "M" into 12/24 time format setting, short press ▽/△ to switch, then short press "M" into hour/minute setting, short press M / ▽ / △ to switch.

Set date:

Short press "M", then long press "M" to date setting. Changing the year/month/date by pressing M / ▽ / △.

Temperature display:

Long press △ to switch Centigrade/Fahrenheit degree

Display setting:

Short press △ into display setting

DP-1: 10S time, 2S date display

DP-2: Only time display

DP-3: Keep current display

Short press "M" to quit.

Brightness setting:

Short press ▽ into brightness setting and switch.

Brighter from BF- 1 to BF- 4.

BF- 5: 5s display mode.

Attention:

1. Please keep the charger away from water or other liquid.
2. Using Environment temperature remain 1-45°C degree.
3. Make sure that your smartphone support wireless charging Qi



Polski

Ładowarka indukcyjna Qi z budzikiem W500

Podstawowe cechy:

Moc wejściowa: maks. 18 W.

Napięcie wejściowe: 5 V (moc wyjściowa ograniczona) / 9V (moc 10W)

Moc wyjściowa: 5W / 7,5W / 10W

Wydajność ładowania: 75-80%

Wymiar: 11 x 8 x 6,5 cm

Odległość robocza: <8mm

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz bezprzewodową ładowarkę dołączonym kablem do wolnego portu USB zasilacza, ładowarki USB, czy wolnego portu USB w komputerze (brak w zestawie). Po podłączeniu lampka wskaźnika zaświeci się.
2. Umieść smartfon poziomo na środku ładowarki indukcyjnej W500, aż telefon zacznie się ładować.
3. Wskaźnik LED na spodzie ładowarki zmienia kolor po rozpoczęciu ładowania.

Ustawienie budzika:

Naciskaj krótko „M”, aby wyświetlić A1/A2/A3, wybierz A1 lub A2 lub A3, a następnie naciśnij długo „M”, aby ustawić godzinę budzika (przyciski M / ▽ / Δ). Gdy na wyświetlaczu jest A1 lub A2 lub A3 naciśnij krótko ▽/Δ, aby włączyć/wyłączyć budzik.

Gdy budzik jest włączony, w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się symbol.

Ustawianie czasu:

Naciśnij i przytrzymaj „M”, aby przejść do ustawienia formatu czasu 12/24, krótko naciśnij ▽/Δ, aby zmienić format, następnie krótko naciśnij „M”, aby przejść do ustawienia godziny/minuty, krótko naciskaj ▽ / Δ / M, aby ustawić odpowiedni czas

.

Ustawianie daty:

Krótko naciśnij „M”, a następnie długo naciśnij „M”, aby ustawić datę. Zmiana roku/miesiąca/daty przez naciskanie M / ▽ / Δ.

Wyświetlacz temperatury:

Długie naciśnięcie Δ, aby przełączyć stopnie Celsjusza/Fahrenheita

Ustawienia wyświetlania:

Krótko naciśnij Δ, aby przejść do ustawień wyświetlania:

DP-1: przemiennie : czas 10 s, data 2 s;

DP-2: Tylko wyświetlanie czasu

DP-3: Zachowaj aktualny wyświetlacz

Naciśnij krótko „M”, aby wyjść.

Ustawienie jasności:

Krótko naciśnij ▽ aby przejść do ustawienia jasności :

Ustawianie jasności: od BF-1 do BF-4.

BF-5: tryb wyświetlania tylko przez 5s.

Uwaga:

1. Proszę trzymać ładowarkę z dala od wody lub innej cieczy.
2. Korzystanie w temperaturze otoczenia 1-45 °C stopni.
3. Upewnij się czy twój smartfon obsługuje ładowanie indukcyjne w technologii Qi



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Rebeltec Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp. komandytowa

Ul. Pileckiego 130A /8

02-781 Warszawa

Jako producent deklaruje że:

**Ładowarka indukcyjna do smartfonów
MODEL: W500**

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy:

ROHS 2011/65/EU

EMC 2014/30/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 21

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej

Warszawa, 22-12-2021

REBELTEC

Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.

ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa

NIP 5223014007, REGON 147146770

KRS 0000501991

Michał Olszewski